

國營臺灣鐵路股份有限公司

113 年第 2 次從業人員甄試
【第 11 階 - 服務員】 - 電務類科

控制電路

旭祐科技股份有限公司

114.03

國營臺灣鐵路股份有限公司 113 年第 2 次從業人員甄試

術科應試注意事項

- 一、仔細聆聽監評人員考試開始之前之說明及規定，以免發生錯誤。
- 二、詳細閱讀本題本內容，並檢查相關器具設備後，進行考試。
- 三、考試前請檢查器具是否正常，器具若有損壞，得請求更換。
- 四、考生依據試題、電路圖之要求完成配線或測試工作。
- 五、若有舞弊行為經監評人員確認具有具體事實者，以零分計算。
- 六、**控制電路考題由考生完成配線後，依電工法規施工規範(經端子台需壓接端子)完成配線，採靜態測試功能。**
- 七、**考生應依照自備工具清單準備應考工具，且應試前均由監評人員檢查合格後，始得進行考試(以電動式工具應試者以零分計)；另考生間亦不可彼此商借。**
- 八、**各梯次測驗結束前不得離場，考生擅自離場者以零分計。**
- 九、考生不得攜帶可照相、錄影之設備或「通訊器材」進入試場，違者同筆試試場規則，以零分計。
- 十、考試完畢後應將現場整理乾淨，再行離場。
- 十一、離場時不得將公物(包括試卷、器材、材料等)攜出。
- 十二、本注意事項未盡事項，依「國營臺灣鐵路股份有限公司 113 年第 2 次從業人員甄試簡章」相關規定處理。

考生須自備工具清單

項次	工具名稱	規格	單位	數量	備註
1	剝線鉗	1.0-3.2mm Φ	支	1	多功能工具鉗 攜入場使用，倘 因規格不同影 響操作時，考生 須承擔後果。
2	壓接鉗	1.25mm ² -2mm ²	支	1	
3	尖嘴鉗	6吋(150mm)	支	1	
4	斜口鉗	6吋(150mm)	支	1	
5	十字起子 (電器用)	5mm*100mm 或 6mm*100mm	支	1	
6	一字起子 (電器用)	5mm*100mm 或 6mm*100mm	支	1	
7	三用電表	數位、指針型不限 (V, A, Ω)	只	1	

試題（示範類題、非實際測驗題目）

壹、動作說明

一、無熔絲開關(NFB)送電，綠燈(G)亮，紅燈(R)熄，黃燈(Y)熄。

二、按下綠色按鈕開關(ON)：

- (1) 電磁接觸器(MC)激磁且自保持。
- (2) 綠燈(G)熄，紅燈(R)亮，黃燈(Y)熄。

三、按下紅色按鈕開關(OFF)：

- (1) 電磁接觸器(MC)失磁。
- (2) 綠燈(G)亮，紅燈(R)熄，黃燈(Y)熄。

四、在電磁接觸器(MC)激磁之下，積熱電驛(TH-RY)跳脫：

- (1) 電磁接觸器(MC)激磁失磁，綠燈(G)亮，紅燈(R)熄，黃燈(Y)亮。
- (2) 蜂鳴器(BZ)響。

五、積熱電驛(TH-RY)復歸，綠燈(G)亮，紅燈(R)熄，黃燈(Y)熄，蜂鳴器(BZ)停響。

六、使用時間：30 分鐘。